

Casambi || ontvanger | 230V | 100W

ARTIKELNUMMER: 214-206

Bekijk dit
product in
onze
webshop



CASAMBI



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opbouwdimmer met Bluetooth voor het draadloos dimmen van 230V dimbare ledlampen, drivers of halogeenverlichting binnen Casambi-netwerken. Werkt zonder gateway, via smartphone of tablet. Max. 100 W uitgangsvermogen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Montagewijze:** Opbouw
- **Nom. Spanning (V):** 85 – 240
- **Stuurspanning (V):** 85 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 100
- **Besturingswijze:** Casambi


Technische specificaties:

Product naam	Casambi ontvanger 230V 100W
EAN	8714984935945
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Steekklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Schakelmateriaalbreedte	75mm
Schakelmateriaalhoogte	38mm
Schakelmateriaaldiepte	22mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP30
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	85 - 240V
Stuurspanning	85 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	23mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	100W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.