1-10V dimmodule || 12V/36V

ARTIKELNUMMER: 214-136

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

1-kanaals ledcontroller die 0/1–10V-signaal omzet naar PWM-uitgang voor enkelkleurige verlichting. 12–36V DC, max. 8 A. Geschikt voor vloeiende, flikkervrije dimregeling.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 36
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	1-10V dimmodule || 12V/36V
EAN	8714984910409
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	115mm
Breedte	36mm
Hoogte	21mm
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 36V

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Besturingswijze	0/1-10V
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.