# Casambi | dimmer | 230V | 200W | inbouw | 230V push dimmer

ARTIKELNUMMER: 214-219

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI




15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte Casambi-dimmermodule (fase-afsnijd) voor 100–240 V AC, met bediening via Casambi-app en 230 V push-schakelaar. Geschikt voor 2-draads of 3-draads aansluiting. Voor dimbare led, halogeen en retrofitprojecten.

**Belangrijkste productkenmerken**


- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze:** Inbouw
- **Stuurspanning (V):** 100–240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 200
- **Besturingswijze:** Casambi

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Casambi \| dimmer \| 230V \| 200W \| inbouw \| 230V push dimmer |
| EAN | 8714984952287 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Kleur | Wit |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Bedieningswijze | Radiografisch |
| Besturingswijze | Casambi |
| Montagewijze | Inbouw |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
| Nom. spanning | 100 - 240V |
| Stuurspanning | 100 - 240V |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 18mm |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Max. schakelvermogen LED | 200W |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Aderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Garantie | 5 jaar |




15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.