

ARTIKELNUMMER: 214-148



CARE SHARE CONNECT

1-kanaals RF-ontvanger voor enkelkleurige ledverlichting (12–36V DC, max. 8 A). Ondersteunt draadloos schakelen en dimmen via afstandsbediening of drukknop. Externe voeding vereist.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 0,7
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	Constant current ontvanger 1 kanaal x 700mA
EAN	8714984915077
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	0.7A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	101mm
Breedte	36mm
Hoogte	21mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.