

eldoLED | LINEARdrive 211/D | 1CH | 2 out | 0-10V

ARTIKELNUMMER: 214-354

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele 0–10V led-controller (12–28V DC) met 1 kanaal en dubbele uitgang (totaal 8 A). Geschikt voor witlichttoepassingen tot 200 W met nauwkeurige en flikkervrije dimming tot 0,1%.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 28
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 28
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** 0/1–10V
- **Aantal zones:** 1

Technische specificaties:

Product naam	eldoLED LINEARdrive 211/D 1CH 2 out 0-10V
EAN	8714984944268
Aantal per omdoos	12st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	12 - 28V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	50mm
Hoogte	23mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 28V
Besturingswijze	0/1-10V
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

