

IR Bewegingssensor || opbouw montage | IP20 | max. 600W

ARTIKELNUMMER: 214-052

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze opbouw bewegingsmelder heeft geen minimale belasting en werkt al vanaf één ledlamp. De maximale belasting bedraagt 600 Watt. Deze led bewegingsmelder detecteert beweging binnen een straal van Ø6 meter via een infrarood sensor in een hoek van 360°. Zodra beweging wordt waargenomen, schakelt de verlichting. De verlichting gaat automatisch uit wanneer er geen beweging meer is of wanneer de ingestelde tijd verlopen is.

Kenmerken

- Detectie afstand: max. 6 m (<24°, 2,2-4 meter hoogte)
- Detecteert 360°
- Schakelvermogen van maximaal 600 Watt
- IP20
- 5 jaar garantie


Technische specificaties:

Product naam	IR Bewegingssensor opbouw montage IP20 max. 600W
EAN	8714984936553
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Opbouw
Montagehoogte	4m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	6m
Max. reikwijdte frontaal	6m
Diameter reikwijdte op vloer	6m
Hoek reikwijdte horizontaal	360 - 360??
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	15min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	600W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.