

Zigbee | voeding | 12W | 100~700mA |
max. 42V | NFC

ARTIKELNUMMER: 214-260

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Zigbee 3.0 LED-driver voor constant current toepassingen tot 12 W.

Uitgang instelbaar via NFC. Werkt met o.a. Philips Hue en Homey.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 6 – 42
- **Uitgangsstroom (mA):** 100 – 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 1 – 12
- **Ingangsspanning (V):** 200 – 240
- **Besturingswijze:** Zigbee
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	Zigbee voeding 12W 100~700mA max. 42V NFC
EAN	8714984948365
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	6 - 42V
Uitgangsstroom	100 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	1 - 12W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	135mm
Breedte	35mm
Hoogte	20mm
Opgenomen vermogen	12W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Zigbee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.