

Push dimmer wall | wireless | 1 zone

Artikelnummer: 214-144



Deze RF led-druk dimmer is een compacte, draagbare led-controller die beschikt over een schakel- en dimfunctie. Deze module is voorzien van een glazen voorkant en is gemakkelijk te bedienen: Met slechts een druk op de knop kun je de gekoppelde led-verlichting namelijk gemakkelijk dimmen.

Kenmerken

- Eenvoudig dimmen dankzij de drukknop functionaliteit
- Glazen behuizing voor een mooi geheel
- Montage aan de muur niet verplicht dankzij de draadloze werking

Draadloos dimmen van led-strips en led-modules is nu overal mogelijk

Voor led-toepassingen met constante spanning (12/24V): Gebruik 1-kanaals controller 214-147 of 4-kanaals controller 214-132.

Voor constante stroom LED toepassingen (700mA): Gebruik 1-kanaals controller 214-148 of 4-kanaals controller 214-133.

Voor elke controller is een voeding vereist.

Specificaties

Type	Controllers Single	Protocol	RF (eigen protocol)	Omgevingstemperatuur	-20°C / +50°C
	Color	IP klasse	IP20	Materiaal	Glas
Nominale spanning	N.v.t.	Lengte	86 mm	Keurmerk	CE
Frequentie	434 MHz / 868 MHz	Breedte	86 mm	Garantie	5 jaar
Aantal zones	1	Hoogte	13,8 mm		
Bereik	<20 meter	Kleur	Wit		
Batterij type	3 V DC Cr2430				

