

2026-6-6 | Data subject to change without notice



## IR motion sensor || wall mounted | IP20 | 160° | max. 200W

Artikelnummer: 214-050

Deze infrarood (PIR) bewegingssensor vervangt de bestaande lichtschakelaar. Energiebesparend **én hygiënisch**. Bij een installatiehoogte van 1 tot 1,8 meter heeft de sensor een bereik van 9 meter.

De inschakeltijd is instelbaar van 10 seconden tot 7 minuten. Daarnaast kan er ook een inschakeldrempel ingesteld worden. Met 'zon' detecteert de sensor zowel overdag als s' nachts, en met 'maan' detecteert de sensor alleen bij minder dan 3 Lux. Geschikt voor 2- of 3-draads aansluiting (met of zonder N).

### Kenmerken

- Detectie afstand: max. 9 m (<24 °C, 1-1,8 meter hoogte)
- Detecteert in een hoek van 160 °
- Schakelvermogen van maximaal 200 Watt
- IP20
- 5 jaar garantie

### Specificaties

Type	LED Sensor	Detectiebereik	160°	Lengte	80 mm
Protocol	Sensor	Detectie afstand	Max. 9 meter	Breedte	80 mm
Nominale spanning	220 - 240V	Installatiehoogte	1 - 1.8 meter	Inbouwmaat	48 x 48 x D33,1 mm
Schakelvermogen	200 Watt	Inschakeldrempel	3-2000 Lux (adjustable)	Keurmerk	CE, TUV
Schakeltijd	10 sec. to 7 min. (adjustable)	IP klasse	IP20	Garantie	5 jaar

